

Tutorial de atualização de firmware

Modelo do equipamento: ONT V2802DAC 1200G

Código: 68400003



Neste tutorial mostraremos como fazer atualização de firmware do equipamento

Para dar início a atualização você irá precisar ter o arquivo de atualização no seu computador, para ter acesso ao arquivo você pode entrar em nosso site ou entrar em contato com nosso suporte técnico

1 - No menu inicial da interface web do equipamento selecione a opção de **Gestão**

The screenshot shows the V-SOL web interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: **Gestão**, Status, Rede, Segurança, Aplicação, **Gestão** (highlighted with a red box), Diagnostics, and Ajuda. Below the navigation bar, there is a sub-menu with the following options: Gerenciamento de usuários, **Gerenciamento de dispositivos** (highlighted with a red box), Arquivo de log, and Manter. On the left side, there is a sidebar with the following options: Gerenciamento de usuários, Controle de Acesso - Senha, and a button labeled 'Aplicar mudanças'.

Nome do usuário:

Senha Antiga:

Nova senha:

Confirme a Senha:

Aplicar mudanças

2 - Em seguida selecione **Gerenciamento de dispositivo** para ter acesso as configurações de confirmar e reiniciar, reiniciamento automático, resetar de fábrica e salvar as configurações atuais como padrão

3 - Nas opções laterais
selecione em Atualizar imagem



4 - Agora em seu dispositivo
selecione o arquivo de
atualização correto

5 - Após a seleção do arquivo
de atualização clique em
Atualizar para dar início a
atualização do seu
equipamento

Espere de 3 a 5 minutos até a página web voltar para fazer o login novamente, está pronto a atualização do seu equipamento

